Lamp Chart

Lamp type	Code	Voltage/ wattage	Lumen														
				Lux-Ray™		EF40		Literay		Retract-a-Lite™		EF9M		EF26		Distinction™	
				A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
MR16, LED lamps	580.0097-E	6V - 4W	130			35'	23'					38'	25'			38'	25'
	580.0093-E	12V - 4W	170			39'	23'	28'	-	41'	25'	41'	25'			41'	25'
	580.0104-E	12V - 5W	340			71'	56'	71'	56'	71'	56'	71'	56'	71'	56'	71'	56'
	580.0098-E	24V -4W	200			41'	52'			52'	41'	52'	41'			52'	41'
	580.0095-E	120V - 4W	200													43'	39'
	580.0106-E	12V - 6W	510			100'	85'	100'	85'	100'	85'	100'	85'	100'	85'	100'	85'
	580.0122-E	6V-5W	434			74'	57'	74'	57'	81'	64'	81'	64'	74'	57'	81'	64'
	580.0100-E	24V-6W	591			95'	81'	95'	81'	106'	87'	106'	87'	95'	81'	106'	87'
	580.0125-E	120V-7W	500							51'	39'	51'	39'			51'	39'
Internal	N/A	12/24V-6W	565														
Internal	N/A	12/24V-10W	1000														
Internal	N/A	12/24V-15W	1300														
Internal	N/A	12/24V - 13W	1300														
Internal	N/A	6/12/24 - 6.5W	N/A														
Internal	N/A	6/12V - 3W	222														

A= Typical spacing 7' mounting 6' wide
B= Typical spacing 15' mounting 6' wide

Typical spacing is based on a 6" wide path and 80.50.20 reflectances.

EFR		EF39		EF41		Provider™		EFXPR		EHPRL		ERL		ERAUR		BLD	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
38'	25'																
41'	25'																
71'	56'	71'	56'														
52'	41'																
100'	85'	100'	85'														
81'	64'	74'	57'	74'	57'	74'	57'										
106'	87'	95'	81'														
										100'	85'						
										146'	133'						
										185'	153'						
												49'	65'				
														68'	72'		
																50'	43'

A= Typical spacing 7' mounting 6' wide
B= Typical spacing 15' mounting 6' wide

Typical spacing is based on a 6" wide path and 80.50.20 reflectances.