

Connecteurs à broches et à manchons

Série K 80 A + 16 A 600 V c.a. 4 positions à 80 A + 8 à 16 A 8 positions à 80 A + 16 à 16 A + M.À.L.T.

—
Installer dans les capots/embases de série assortis

4 à 80 A + 8 à 16 A + M.À.L.T.

8 à 80 A + 16 à 16 A + M.À.L.T.



—
Blocs porteurs pour contacts à vis

Blocs porteurs pour contacts à vis

4 à 80 A + 8 à 16 A + M.À.L.T.

8 à 80 A + 16 à 16 A + M.À.L.T.

Mâle – Broches

MS212K

MS212K (x2)



Femelle – Douilles

FS112K

FS112K (x2)



Remarque relative au câblage : Calibre de 6 AWG (16 mm²) pour contacts de 80 A. Calibre de 14 AWG (2,5 mm²) pour contacts de 16 A.

Série K 80 A + 16 A 600 V c.a.

			Nombre de positions + M.À.L.T.			
			K-12	K-24		
Embases – Montage standard			4 à 80 A + 8 à 16 A + M.À.L.T.	8 à 80 A + 16 à 16 A + M.À.L.T.		
			Type de blocage à levier(s)			
Levier Simple	Levier Double	Boîtier	Entrée NPT (po)	Simple	Double	Simple
		Embase encastrée (sans couvercle)	-	PB324	PB124E	PB348
		Embase encastrée (avec couvercle)	-	PB424	-	-
		Embase en saillie (sans couvercle)	1 x 3/4	BB424MV*	BB024EMV	-
			1 x 1	BB424H100MV	BB024EH100MV	BB448MV
			2 x 3/4	BB524MV*	BB124EMV*	-
			2 x 1	BB524H100MV	BB124EH100MV	BB548MV
		Embase en saillie (avec couvercle)	1 x 3/4	BB624MV†	-	-
			1 x 1	BB624H100MV†	-	BB648MV
			2 x 3/4	BB724MV†*	-	-
			2 x 1	BB724H100MV†	-	BB748MV
Capots – Montage standard Corps en plastique – Capots standard série «A» 3 à 16 positions munis de garnitures d'étanchéité, les embases et capots spéciaux n'en ont pas						
		Entrée latérale	1 x 3/4	SH624MV**	SH024MV**	-
			1 x 1	SH724MV**	SH124MV**	SH648MV
			1 x 1 1/4	-	-	SH748MV
		Entrée verticale	1 x 3/4	TH824MV**	TH224MV**	-
			1 x 1	TH924MV	TH324MV	TH848MV
			1 x 1 1/4	-	-	TH948MV
Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement						
		Entrée verticale	1 x 3/4	CH824MV	CH624EMV	-
			1 x 1	CH924MV	CH724EMV	-
Capots à levier(s) – Blocage inversé. Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement						
		Entrée latérale avec levier(s)	1 x 3/4	-	LH032AMV	-
			1 x 1	-	LH132AMV	-
		Entrée verticale avec levier(s)	1 x 3/4	-	LH232AMV	-
			1 x 1	-	LH332AMV	-
Embases – avec couvercle d'accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement						
		Embase encastrée à tige(s) avec couvercle	-	-	PB224†	-
		Embase en saillie à tige(s) avec couvercle	1 x 3/4	-	BB224MV†*	-
			2 x 3/4	-	BB324MV†*	-

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.

** Possibilité de modèles à profil bas «L». Contacter votre représentant ABB.

†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.